

C2000-AP2

Адресный двухзонный расширитель

Контроль двух независимых зон (адресов, шлейфов)
пожарных четырехпроводных или охранных
извещателей

Питание от двухпроводной линии связи

При включении пожарных извещателей
контролируются состояния зоны "Пожар", "Обрыв",
"Короткое замыкание"

Повышенная помехозащищенность шлейфов
сигнализации за счет селекции входного сигнала по
длительности и фильтрации наводок 50 Гц

Адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти

Встроенный индикатор работоспособности и состояния шлейфов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Номинал
Количество зон (шлейфов) расширения	2
Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи	не более 1 мА
Время фиксации нарушения шлейфа	не более 300 мс
Рабочий диапазон температур:	
C2000-AP2	от минус 30 до + 50 °С
от минус 30 до + 50 °С	от минус 10 до + 50 °С

Количество зон (шлейфов) расширения – 2

Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи – не более 1 мА

Время фиксации нарушения шлейфа – не более 300 мс

Рабочий диапазон температур:

- C2000-AP2 - от минус 30 до + 50 °С

- от минус 30 до + 50 °С - от минус 10 до + 50 °С

Габаритные размеры – 50 x 30 x 25 мм