

# SAF-IP310/IPA310.Full HD (1080P). Черная/Белая/Серая.

## ПАСПОРТ

### ВНУТРЕННЯЯ IP- ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ

#### Описание разъёмов

#### Настройки по умолчанию

\*Наличие аудиохода см. в технических характеристиках.



Распиновка RCA разъемов для типа А



Распиновка mono/стерео Jack 3.5 для типа В






Схема подключения микрофона



#### Подключение через web

Для подключения видеокамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.

- Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
- Запустите браузер Internet Explorer.
- В настройках безопасности браузера (Сервис-> Свойства обозревателя-> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
- После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.



- Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.

- После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.

- После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.



# SAF-IP310/IPA310.Full HD (1080P). Черная/Белая/Серая.

## ПАСПОРТ

### ВНУТРЕННЯЯ IP- ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ

#### Подключение через программное обеспечение CMS


Дистрибутив программного обеспечения CMS можно найти на CD-диске, поставляемом в комплекте с камерой, или скачать последнюю версию с официального сайта [www.safcon.ru](http://www.safcon.ru)

- Установите ПО CMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
- Запустите ПО.
- Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «super» не задан (в поле пароль пусто).
- После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню «Система», а далее чуть выше «Диспетчер устройств».

- В диспетчере устройств для начала добавьте зону (директорию), которой будет принадлежать устройство (например, проходная).



Добавить зону



- Далее в созданную зону можно добавить устройство



Добавить устройство



- В появившемся окне можно воспользоваться автоматическим поиском, нажав кнопку **Поиск**.



- Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство.

- Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите кнопку **Добавить**.



- Для изменения сетевых параметров можно воспользоваться

- кнопкой **Изменить**.



- После успешного добавления устройство появится в списке слева.

- Для воспроизведения изображения перетащите добавленное устройство из списка в область «Мониторинг».

