

АТ-Н 1200

ПАСПОРТ

ТУ 4372-100-40267658-05

1. Основные сведения

Кнопка выхода сенсорная предназначена для использования в качестве коммутационного устройства в системах контроля доступа и управления электрическими цепями с параметрами, удовлетворяющими техническим характеристикам настоящего изделия.

Кнопка выполнена в ударопрочном стальном корпусе, обеспечивающем защиту от внешних механических воздействий.

В кнопке не применяются подвижные механические детали и узлы. Принцип действия устройства основан на преобразовании электрического сигнала поступающего от тензодатчиков, расположенных в корпусе и управлением реле.

2. Технические характеристики

Напряжение питания, постоянное, В	10÷15
Ток потребления в режиме ожидания, мА, не более	30
Ток потребления в режиме срабатывания, мА, не более	80
Коммутируемое постоянное напряжение, В, не более	36
Коммутируемый постоянный ток, А, не более	1
Коммутируемое переменное напряжение, В, не более	100
Коммутируемый переменный ток, А, не более	0,1
Время коммутации после срабатывания, сек	1,5 – 2
Наработка на отказ, циклов, не менее	50000
Температурный режим эксплуатации	от +5 до +40°C
Относительная влажность, не более	95% при 30°C
Вес, кг, не более	0,13
Габариты (д×ш×в), мм	122×46×14
Индикация нажатия:	отсутствует
Вариант монтажа	накладной



Назначения проводов: красно-черный — питание («красный» «+», «черный» «—»); синий — нормально-замкнутый; зеленый — нормально-открытый; белый — общий.

3. Комплект поставки


Кнопка АТ-Н 1200	1 шт
Дюбель 5×30	2 шт
Шуруп 3,5×32	2 шт
Заглушка	2 шт
Паспорт	1 шт
Тара упаковочная	1 шт

4. Индивидуальные особенности

Кнопка АТ-Н 1200 позволяет коммутировать запирающие элементы систем контроля доступа (электромагнитные и электромеханические замки). При выборе электромеханического замка для подключения к кнопке особое внимание следует обратить на характеристики замка — кратковременный максимальный ток при срабатывании замка не должен превышать 1А.

Кнопка поддерживает ток коммутации электромагнитных замков с высоким усилием удержания (свыше 450 кг, замки ML-194.xx, ML-194K.xx, ML-395.xx).

Схема
включения



5. Условия эксплуатации

Кнопка должна устанавливаться на ровную поверхность и плотно прилегать к ней.

ВНИМАНИЕ! При установке кнопки выбирайте места исключающие попадание влаги на устройство. Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей, и пр.). Не рекомендуется установка кнопки на места подверженные значительным вибрациям, это может привести к самопроизвольному срабатыванию устройства. Также не рекомендуется устанавливать кнопку в местах сильного теплового излучения и избегать попадания прямых солнечных лучей на корпус кнопки.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кнопки выхода сенсорной требованиям ТУ 4372-100-40267658-05 при соблюдении Потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня отгрузки с Предприятия-изготовителя.

Кнопки, у которых во время гарантийного срока (при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа) будет выявлено несоответствие заявленным в настоящем Паспорте требованиям, безвозмездно заменяются Предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на кнопки с механическими повреждениями, следами пайки внутри устройства и другого ремонта.



Предприятие-изготовитель: ООО «Аккорд - 2001»
129301, Россия, г. Москва, ул. Космонавтов, д.14, корп.2
<http://www.accordtec.ru>, e-mail: info@accordtec.ru
Тел./факс: (495) 730-52-54, 682-05-47, 686-33-56