

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель обеспечивает гарантийное обслуживание модуля сопряжения "ТРЕК-МСТ-01.002" в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня производства при условии соблюдения требований настоящего руководства.

Гарантийное обслуживание производится на предприятии-изготовителе и заключается в бесплатном ремонте или замене деталей, в которых обнаружатся дефекты изготовления, в течение 21 дня с момента принятия устройства на ремонт.

Гарантийные обязательства теряют свою силу в случаях механического повреждения устройства, наличия на плате следов заводской пайки или отсутствия в настоящем паспорте даты продажи и штампа продавца.

Модуль «ТРЕК-МСТ-01.002» № _____

соответствует требованиям ГОСТ 12997-84, ГОСТ Р 50775-95, ГОСТ 12.2.007.0-75

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

развязку цепей питания видеомониторов (например, при помощи диодов).

Рекомендуется устанавливать модуль ТРЕК МСТ-01.002 рядом с блоком питания и не далее 15 метров от видеомонитора.

Номер абонента задается переключателями на плате модуля слева направо (аналогично «цифровым» трубкам, например LF-8) при выключенном видеомониторе.

Убедившись в правильности выполненных соединений, подключите питание модуля.

При отсутствии вызова от подъездного домофона кнопка открытия замка видеомонитора короткими нажатиями переключает по кольцу входа: D4VIDEO (видеопанель DRC-403) - VIDEO1 (подъездная видеокамера) - VIDEO2 (дополнительная видеокамера) - VIDEO3 (дополнительная видеопанель с AUDIO3) - D4VIDEO и т.д.

Длительное (более трех секунд) нажатие кнопки открытия замка формирует сигнал управления замком на видеопанели DRC-403.

При вызове с видеопанели DRC-403 видеодомофон работает штатным образом. Для открытия замка используется длительное (более трех секунд) нажатие кнопки замка.

При вызове от подъездного домофона видеомонитор формирует звуковой сигнал вызова, а через 1 секунду подключается подъездная видеокамера и устанавливается аудиосвязь между подъездным домофоном и видеомонитором. Подстроечный резистор R1 на плате модуля сопряжения предназначен для регулировки звука от трубки видеомонитора к динамику подъездной панели. Подстроечный резистор R2 предназначен для регулировки звука от подъездной панели к трубке видеомонитора. Изменять регулировку всей домофонной системы не рекомендуется.

Время разговора определяется установками подъездного домофона или ограниченным временем разговора видеодомофона.

Для открытия замка в подъезде используется длительное (более трех секунд) нажатие кнопки замка видеомонитора.

Модуль сопряжения ТРЕК-МСТ-01.002

Руководство по эксплуатации



Модуль "ТРЕК МСТ-01.002" предназначен для сопряжения в единый комплекс подъездного аудиодомофона с двухпроводной линией абонентских трубок (типа Raikman, ТРЕК ТМ-05.1) и подъездной видеокамеры с индивидуальным 4-проводным видеодомофоном (типа Commax или Kosom), а также для подключения к монитору видеодомофона трех дополнительных видеокамер.

2. Технические характеристики.

Напряжение питания, Вольт постоянного тока	12 - 14
Ток потребления в ждущем режиме, мА	не более 20
Ток потребления в активном режиме, мА	не более 150
Тип кодировки номера квартиры	двоичный

3. Монтаж и порядок работы.

Коммутация модуля сопряжения с подъездным домофоном и видеодомофоном приведена на схеме подключения. Наилучшие звуковые характеристики достигаются при использовании видеомонитора Commax DPV-4MT.

ВНИМАНИЕ ! Модуль сопряжения необходимо подключать к отдельному стабилизированному источнику питания. Использовать внутреннее питание +12В видеодомофона недопустимо. Масса (оплетка кабеля) общей подъездной видеокамеры должна соединяться с массой подъездного домофона, но не массой модуля сопряжения.

Дополнительная видеопанель питается от внешнего источника питания, поэтому ее функции ограничены: не работает вызов и не проходит сигнал открытия замка. Если в видеопанели нет регулировок звука, то возможно ее акустическое возбуждение. Рекомендуется вместо дополнительной видеопанели использовать отдельную видеокамеру и активный микрофон.

При использовании нескольких модулей сопряжения в системах с многоабонентскими видеопанелями во избежание одновременной активации нескольких видеомониторов необходимо обеспечить

4. Схема подключения "ТРЕК МСТ-01.002".

